

Austausch einer HBCI-Chipkarte in Profi cash

Die VR-NetWorld Card (HBCI-Chipkarte) wird mit einer 6-stelligen **PIN** (Personal Identification Number) und einem 8-stelligen **PUK** (Personal Unblocking Key) ausgeliefert.

Die Änderung der PIN ist für die Nutzung nicht zwingend erforderlich. Wie empfehlen jedoch, die PIN bei der ersten Benutzung in eine eigene 6-stellige PIN zu ändern.

Wird die PIN hintereinander dreimal falsch eingegeben, erfolgt die Sperrung der PIN und damit auch der VR-NetWorld Card. Diese Sperre kann mit der mitgelieferten PUK wieder aufgehoben werden.

Beachten Sie bitte folgende Punkte, bevor Sie mit der Aktivierung der neuen Karte beginnen:

- Halten Sie zur Einrichtung Ihrer neuen Chipkarte die dazugehörige PIN bereit.
- Die PIN ist sofort nutzbar. Eine PIN-Änderung ist nicht zwingend erforderlich.
- Melden Sie sich in Profi cash mit dem Anwender an, dessen Chipkarte Sie einrichten.
- Prüfen Sie, ob Profi cash auf dem aktuellsten Stand ist. Führen Sie ggfs. ein Update durch. Dies wird Ihnen über "Datei" > "Programmupdate" zur Verfügung gestellt.
- Zur Einrichtung der Chipkarte gehen Sie wie folgt vor:
 - 1. Aufruf "Stammdaten" > "HBCI-Verwaltung"



 Legen Sie bitte Ihre neue VR-NetWorld Card in den Kartenleser ein. Klicken Sie anschließend auf den Button "Chipkartendaten lesen". Sie werden nach der PIN gefragt. Geben Sie hier bitte die PIN aus dem zugesandten PIN-Brief ein. Diesen erhalten Sie in der Regel einige Tage nach der Chipkarte.

IBCI-Kürzel ? U	TVB		💌 Bearbeiten
ankleitzahl	21690020		
enutzerkennung	67266034100	002148	
undernummer / ID	6726603410000214		
icherheitsmedium	Chipkarte (RI	OH-3 1024)	
ferzeichnis Sicherheitsdateien:	A:\		
ktiver Chipkartenleser:	CYBERJACK-U	ISB32	
Benutzerdaten aktualisieren	Freistellungsdaten anzeigen Statuspiotokoll hol		Statuspiotokoll holen
Verwallung Sicherheitsmedium /	/ -verfahren		
Chipkartendaten schreiben	Schlüssel ändern		Schlüssel sperren
Karten-PIN ändern			
Signatur PIN ändern			
vorhandenes Sicherheitsmedium	n übernehmen / I	bearbeiten	
Sicherheitsdatei le	sen	Chipkarte	n-Transport-FIN ändern
Chink attendaten k	esen	Chipkarten-Fehlb	edenungszähler zurücksetzen



3. Geben Sie ein neues HBCI-Kürzel ein (z.B. SLVB_2023) und klicken Sie auf "Speichern"

HBCI-Kürzel	SLVB_2023	
Bankleitzahl	21690020	
Benutzerkennung	6729201421001234567	
Kundennummet / -ID		
Kommunikationszu	gang über TCP/IP: hbci01.fiducia.de	

4. Klicken Sie in der HBCI-Verwaltung auf "Benutzerdaten aktualisieren", damit die Chipkarte vom Bankrechner verifiziert werden kann. In dieser Maske können Sie auch über "Karten-PIN ändern" Ihre HBCI-PIN in eine eigene PIN ändern. Schließen Sie das Fenster mit "Beenden".

IBCI-Kurzel 7	SLVB_2023	•	Bearbeiten
Bankleitzahl	60060396		
Benutzerkennung	672660345900057268		
Kundemummer / 4D	6726603459000577		
Sicherheitsmedium	Chipkarte (RDH-9 1984) Kartennummer: 672930034	000000000	
Verzeichnis Sicherheitsdateien:	A:\		
aktiver Chipkartenleser.	CYBERJACK-US832		3
Benutzerdaten aktualisieren	Freistellungsdaten anzeig	ten Sta	tusprotokoll holen
Benutzerdaten aktualisieren Verwaltung Sicherheitsmedium	Freistellungsdaten anzei / -verfahren	gen Sta	tusprotokoli holen
Benutzerdaten aktualisieren Verwaltung Siche heitsmedium Chipkartendaten schreiben	Freistellungsdaten anzei / verfahren Schlüssel ändern	gen Sta	chlussel sperren
Benutzerdaten aktualisieren Verwaltung Sicherheitsmedium Chipkartendaten schreiben Karten-PIN ändern	Freistellungsdaten anzei / -verfahren Schlüssel ändern	gen Sta	chlussel sperren
Benutzerdaten aktualisieren Verwalung Sicherheitsmedium Chipkartendaten schreiben Karten-PIN ändern Signatur-PIN ändern	Freistellungsdaten anzei / verfahren Schlüssel ändern	gen Sta	chlüssel sperren
Benutzerdaten aktualisieren Verwaltung Sicherheitsmedium Chipkartendaten schreiben Karten-PIN ändern Signatur-PIN ändern Chipkartenwechsel	Freistellungsdaten anzei / -verfahren Schlüssel ändern	gen <u>Sta</u>	tusprotokoll holen
Benutzerdaten aktualisieren Verwalrung Sicherheitsmedium Chipkartendaten schreiben Karten-PIN ändern Signatur-PIN ändern Chipkartenwechsel vorhandenes Sicherheitsmediur	Freistellungsdaten anzei / verfahren Schlüssel ändern	genSta	tusprotokoli holen
Benutzerdaten aktualisieren Verwalrung Sicherheitsmedium Chipkartendaten schreiben Karten-PIN ändern Signatur-PIN ändern Chipkartenwechsel vorhandenes Sicherheitsmediur Sicherheitsdatei le	Freistellungsdaten anzei verfahren Schlüssel ändern on ubernehmen / bearbeiten sen C	jen Sta	chlüssel spenen

5. Nun muss die neue Karte Ihren bestehenden Konten zugeordnet werden. Sie klicken hierfür auf "Stammdaten" > "Konten Auftraggeber".

Datei Tagesgeschäft	Stammdaten	Auswertungen	Einstellungen
V VE (Zahlung: Banken	sempfänger / -pfl	ichtige
	Konten A	uftraggeber	



 Ändern Sie bei einem Konto der VR Bank Schleswig-Mittelholstein (Noch-Bezeichnung: Schleswiger Volksbank) das HBCI-Kürzel. Wählen Sie hier den Namen aus, den Sie soeben vergeben haben (z.B. SLVB_2023). Klicken Sie abschließend auf "Speichern".

Konto-Kürzel	25150006	T manuelle
Kontoart	Konto algemein	Buchungen erlaubt
Kontokategorie	<u>.</u>	nicht erlaubt
Kontoinhaber	(all states)	Infos
Zusatz		Seldo auf 0.00 setzen
Straße/Poetfach		Löschen
UII.	-	Leerer/Neu
Kontonummer	25.150 mile EUR Rang 9000	Korto ändern
BLZ	21690020	-
Bankname	Schleswiger Volksbank	
Bankot	Schleswig	
IBAN	DE37216900200001234567	
6IC	GENODEF1SLW	
Identifikationsnumm	er	
HBCI-Kürzel		HBCI-Verwaltung
8PD-Kurzel	kein DTVE	BPD-Verwaltung
alot da	SLVB 2023	Barreton

7. Das erscheinende Hinweisfenster bestätigen Sie mit "Ja".

HBCI-Kurzel * SLVB_2023*1 Konten zur BLZ_21690020	pei allen Nein
eintragen?	Ja

8. Schließen Sie das Fenster "Konten Auftraggeber" über "Speichern" und dann "Beenden".

HBCI Kürzel	SLVB_2023		HBCI-Verwaltung
BPD-Kurzel	Keine	<u> </u>	BPD-Verwatung
k < >	Auswertung	Speichern	Beenden

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns gerne per Mail unter <u>ebl@vr-sl-mh.de</u> !